

**Порядок раскладки проводников 25-парного кабеля
на кроссы 110-го типа и разъемы типа Amphenol (TelCo)**

	110-й кросс			25-парный коннектор (Amphenol, TelCo)
	Номер проводника	Номер пары	Расшифровка цвета проводника	Номер контакта
Белая пятерка	1	1	бело-синий	26 (Tip)
	2	1	сине-белый	1 (Ring)
	3	2	бело-оранжевый	27
	4	2	оранжево-белый	2
	5	3	бело-зеленый	28
	6	3	зелено-белый	3
	7	4	бело-коричневый	29
	8	4	коричнево-белый	4
	9	5	бело-серый	30
	10	5	серо-белый	5
Красная пятерка	11	6	красно-синий	31
	12	6	сине-красный	6
	13	7	красно-оранжевый	32
	14	7	оранжево-красный	7
	15	8	красно-зеленый	33
	16	8	зелено-красный	8
	17	9	красно-коричневый	34
	18	9	коричнево-красный	9
	19	10	красно-серый	35
	20	10	серо-красный	10
Черная пятерка	21	11	черно-синий	36
	22	11	сине-черный	11
	23	12	черно-оранжевый	37
	24	12	оранжево-черный	12
	25	13	черно-зеленый	38
	26	13	зелено-черный	13
	27	14	черно-коричневый	39
	28	14	коричнево-черный	14
	29	15	черно-серый	40
	30	15	серо-черный	15
Желтая пятерка	31	16	желто-синий	41
	32	16	сине-желтый	16
	33	17	желто-оранжевый	42
	34	17	оранжево-желтый	17
	35	18	желто-зеленый	43
	36	18	зелено-желтый	18
	37	19	желто-коричневый	44
	38	19	коричнево-желтый	19
	39	20	желто-серый	45
	40	20	серо-желтый	20
Фиолетовая пятерка	41	21	фиолетово-синий	46
	42	21	сине-фиолетовый	21
	43	22	фиолетово-оранжевый	47
	44	22	оранжево-фиолетовый	22
	45	23	фиолетово-зеленый	48
	46	23	зелено-фиолетовый	23
	47	24	фиолетово-коричневый	49
	48	24	коричнево-фиолетовый	24
	49	25	фиолетово-серый	50 (Tip)
	50	25	серо-фиолетовый	25 (Ring)